

COMEXIO Demoboard

ZC010



1. RGBW-Band (LED-Dimmer Q1-Q4)
2. RGBW-Spot (LED-Dimmer Q5-Q8)
3. Analogeingänge
4. Digitaleingänge
5. Comexio Motion
6. Comexio Multitouch
7. Schaltbare Steckdose inkl. Strommessung
8. IO-Server 3G (Demo-Server)
9. LED-Dimmer 3G

1. RGBW-Band (LED-Dimmer Q1-Q4)
2. RGBW-Spot (LED-Dimmer Q5-Q8)
3. Analog Inputs
4. Digital Inputs
5. Comexio Motion
6. Comexio Multitouch
7. Switchable Socket with current metering
8. IO-Server 3G (Demo-Server)
9. LED-Dimmer 3G

Beschreibung

Das COMEXIO Demoboard ist hervorragend für Systemvorstellungen beim Kunden geeignet, da damit eine komplette Hausinstallation simuliert werden kann. Es ist bereits mit zahlreichen Komponenten vorverdrahtet, wodurch eine Demonstration sofort beginnen kann. Das Demoboard verfügt über einen ausklappbaren Ständer, womit es im 45° Winkel aufgestellt werden kann.

Installation

Die Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person erfolgen.

Description

The COMEXIO Demoboard is excellently suited for system presentations at the customer, because a complete house installation can be simulated. It is already pre-wired with numerous components, so a demonstration can start immediately. The Demoboard has a fold-out stand, with which it can be set up at a 45° angle.

Installation

The installation may only be carried out by a qualified electrician or a person trained in electrical engineering.

Technische Highlights

- Sofort einsatzbereit
- Ausgestattet mit zahlreichen Komponenten
- Zahlreiche Schnittstellen
- Schutzabdeckung und Ständer in einem

Technical Highlights

- Ready for immediate use
- Equipped with numerous components
- Many interfaces
- Protection cover and stand in one

Technische Daten Demoboard (ZC010)

Technical Data

Versorgungsspannung Supply voltage	230V AC, 50/60 Hz
Enthaltene Komponenten	1x COMEXIO IO-Server 3G 1x COMEXIO LED-Dimmer 3G 1x Netzteil 24V 30W 1x WLAN-Router 1x RGBW LED-Stripe 1x RGBW Spot 8x Digitale Eingänge als Printtaster 4x Analoge Eingänge als Printtaster 1x Steckdose schaltbar 1x Comexio Multitouch 1x Comexio Motion
Included components	1x COMEXIO IO-Server 3G 1x COMEXIO LED-Dimmer 3G 1x Power-supply 24V 30W 1x WLAN-Router 1x RGBW LED-Stripe 1x RGBW Spot 8x digital inputs as print buttons 4x analog inputs as print buttons 1x Switchable Socket 1x Comexio Multitouch 1x Comexio Motion
Montageoptionen Mounting options	Klappständer Folding stand
Baugröße (BxHxT) Size (WxHxD)	(535x375x170)mm
Gewicht (Netto/Brutto) Weight (Net/Gross)	6,0 kg



Eisenberger Str. 56a
67304 Kerzenheim
Deutschland

Telefon: 06351 - 47804 0
Fax: 06351 - 47804 99
<http://www.comexio.com>
info@comexio.com